

MULTI AC POWER SUPPLY

生産物賠償責任 (PL) 保険付

24V専用

車内で100Vが使える DC24V > AC100V



インバーター

INVERTER



Photo:イメージ

PWM (パルス幅変調) 制御方式採用

出力変動が少ないので、安定したTV画像・音質が得られます。
※AMラジオ、CDラジオ、テレビの画面にノイズが出る機種もあります。

過放電警告アラーム装着

バッテリーにやさしい設計、過放電警告アラーム・過放電防止回路を内蔵

取付場所を選ばないコンパクトタイプ

小型・軽量で簡単にセッティングできます。

CD-151

定格出力 **130W** 最大連続(30分)出力 **150W** 最大瞬間出力 **500W**

本器電源入力:シガーソケットへ接続(カープラグ)

CD-301

定格出力 **300W** 最大連続(5分)出力 **320W** 最大瞬間出力 **640W**

本器電源入力(2系統):シガーソケットへ接続(カープラグ) / バッテリーへ直接接続(クリップ)

CD-501

定格出力 **430W** 最大連続(5分)出力 **480W** 最大瞬間出力 **750W**

本器電源入力:バッテリーへ直接接続(クリップ)



■CD-151 仕様

品番	CD-151
入力電圧	DC24V
出力電圧	AC100V
定格出力	130W
最大連続(30分)出力	150W
最大瞬間出力	500W
変換効率	90%
保護回路	温度保護、入力過電流保護、出力短絡保護
出力周波数	50/60Hz
DCソケットプラグコード長さ	1m
商品サイズ/重量	89(W)×47(H)×120(D)mm / 500g
パッケージサイズ	160(W)×58(H)×107(D)mm
カートン入数	20
JANコード	4906918171558
ITFコード	0204906918171556
標準価格	オープン価格

■CD-301 (冷却ファン付) 仕様

品番	CD-301
入力電圧	DC24V
出力電圧	AC100V
定格出力	300W
最大連続(5分)出力	320W
最大瞬間出力	640W
変換効率	90%
保護回路	温度保護、入力過電流保護、出力短絡保護
出力周波数	50/60Hz
DCソケットプラグコード長さ	各1m
商品サイズ/重量	89(W)×51(H)×169(D)mm / 600g
パッケージサイズ	215(W)×58(H)×160(D)mm
カートン入数	20
JANコード	4906918171565
ITFコード	0204906918171563
標準価格	オープン価格

■CD-501 (冷却ファン付) 仕様

品番	CD-501
入力電圧	DC24V
出力電圧	AC100V
定格出力	430W
最大連続(5分)出力	480W
最大瞬間出力	750W
変換効率	90%
保護回路	温度保護、入力過電流保護、出力短絡保護
出力周波数	50/60Hz
クリップコード長さ	1m
商品サイズ/重量	106(W)×51(H)×207(D)mm / 1,000g
パッケージサイズ	215(W)×58(H)×160(D)mm
カートン入数	10
JANコード	4906918171572
ITFコード	0104906918171571
標準価格	オープン価格