

# パルス充電でバッテリーの パワーが復活!

## MP-210 全自動パルス充電器

対応例



- 定格入力: AC100V 50/60Hz 117W
- 定格出力: DC12V/6.5A (最大電流)
- 適合バッテリー: DC12V (開放型・密閉型) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量: 4Ah ~ 72Ah
- 表示: LED 表示 (充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示
- 保護機能: 出力カット (逆接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー)
- 充電方式: 定電流定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ: 電源コード...約 1.8m、充電コード...約 1.8m
- 本体サイズ: 約 205(W)×113(H)×158(D)mm
- 重さ: 約 1.1kg
- パッケージサイズ: 約 210(W)×120(H)×180(D)mm
- JAN コード: 4906918177970

## MP-220 全自動パルス充電器

対応例



- 定格入力: AC100V 50/60Hz 289W
- 定格出力: DC12V/15A (最大電流)
- 適合バッテリー: DC12V (開放型・密閉型・AGM・ISS) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量: 4Ah ~ 140Ah
- 表示: 液晶表示
- 保護機能: 出力カット (逆接続、クリップ接続、不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
- 充電方式: 定電流定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ: 電源コード...約 1.7m、充電コード...約 1.7m
- 付属品: オートバイ用アタッチメントクリップ
- 本体サイズ: 約 250(W)×133(H)×178(D)mm
- 重さ: 約 1.4kg
- パッケージサイズ: 約 255(W)×145(H)×205(D)mm
- JAN コード: 4906918177987

## MP-230 セレクト式自動パルス充電器

セルスタート補助機能付き

対応例



- 定格入力: AC100V 50/60Hz 450W
- 定格出力: DC12V/25A (充電時最大電流)、DC24V/12A (充電時最大電流)、35A (セルスタート補助機能時)
- 適合バッテリー: DC12V・24V (開放型・密閉型・AGM・ISS) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量: 4Ah ~ 176Ah
- 表示: 液晶表示
- 保護機能: 出力カット (逆接続、クリップ接続、不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
- 充電方式: 定電流定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ: 電源コード...約 1.7m、充電コード...約 1.7m
- 付属品: オートバイ用アタッチメントクリップ
- 本体サイズ: 約 278(W)×150(H)×200(D)mm
- 重さ: 約 2.1kg
- パッケージサイズ: 約 285(W)×160(H)×225(D)mm
- JAN コード: 4906918177994

※写真はイメージです。