



# ホーム電源

AC100V ▶ DC12V

2系統DC12V出力端子装備

お部屋で、カー用品 (DC 12V) の電気製品が使えます。



### 各機能

- パイロットランプ:** 本器が作動している時に点灯します。
- NGランプ:** 定格電流6.5Aを越え7A以上の電流が流れた場合に点灯します。  
点灯した場合は、電源スイッチをOFFにしパイロットランプが消灯している事を確認の上、接続された12V機器の消費電力をご確認ください。※必ず本器の定格電流6.5A以下の12V機器にてご使用ください。
- 陸式ターミナル:** プラスマイナスが独立した配線を結線する際にご使用いただけます。
- シガーソケット:** シガープラグ入力の12Vアクセサリにご使用いただけます。

入力電圧	AC100V 50/60 Hz
定格出力電圧	DC12V (13.8V固定)
定格容量	180VA
出力リップル電圧	25mV以下
ACコードの長さ	約1.5m
本体サイズ/重量	165 (W) × 65 (H) × 150 (D) mm/約750g
パッケージサイズ	185 (W) × 175 (H) × 75 (D) mm
カートン入数	10
JANコード	4906918170117
ITFコード	0104906918170116
標準価格	オープンプライス