



定格出力
120W

最大連続(30分)出力
150W

最大瞬間出力
300W

■入力電圧:DC12V ■出力電圧:AC100V ■定格出力:120W
■最大連続(30分)出力:150W ■最大瞬間出力:300W
■出力周波数:55Hz ■出力波形:正弦波 ■変換効率:85%
■LED表示:電源ランプ ■保護回路:出力カット
■電源コード長さ:約85cm ■ヒューズ(内蔵):20A
■出力コンセント:1個 ■電源スイッチ:1個
■冷却方式:電動ファン(電源スイッチON時、ファン作動)
■商品サイズ/重量:約75(W)×47(H)×100(D)mm/約250g
■パッケージサイズ:184(W)×80(H)×94(D)mm
■カートン入数:20 ■JANコード:4908918171817
■ETCコード:0204908918171815
■販売価格:オープンプライス



IP-150

- ※軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
- ※スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!

INVERTER impulse
DC12V → AC100V
インバーター

IP-300

- 本器電源入力(2系統):
出力ワット数により使い分けしてください。
- シガーソケットへ接続(カープラグ):
家電製品 120W以下
 - バッテリーへ直接接続(クリップ):
家電製品 121W以上



定格出力
240W

最大連続(15分)出力
300W

最大瞬間出力
500W

■入力電圧:DC12V ■出力電圧:AC100V ■定格出力:240W
■最大連続(15分)出力:300W ■最大瞬間出力:500W
■出力周波数:55Hz ■出力波形:正弦波 ■変換効率:85%
■LED表示:電源ランプ ■保護回路:出力カット
■電源/シガーソケットプラグ/電源クリップ コード長さ:約55cm/約70cm
■ヒューズ/シガーソケットプラグ内:15A ■出力コンセント:1個
■電源スイッチ:1個 ■冷却方式:電動ファン(電源スイッチON時、ファン作動)
■商品サイズ/重量:約85(W)×47(H)×130(D)mm/約270g
■パッケージサイズ:184(W)×80(H)×164(D)mm
■カートン入数:20 ■JANコード:4908918171824
■ETCコード:0204908918171822
■販売価格:オープンプライス



お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。

⚠️ ご注意 リモコン機能付テレビの電源が入る時約10倍の電力(ワット数)が必要です。