

# 電気が持ち運べる

いつでも、どこでも電源が使えます

アウトドアや車中泊での  
インバーター電源として



例えば...  
**ポータブルTV**

※インバーターは別売です。 ※イラストはイメージです。

家庭のコンセントから  
充電するアダプター付  
(AC100V用)

自動車のアクセサリ  
ソケットから充電するコード付  
(DC12V用)

バッテリーを長持ちさせる  
**定電圧充電方式**

※AC100V充電アダプター使用時

**安全保護回路内蔵**

入力側: 過充電防止回路  
出力側: 10Aヒューズ

カープラグコードが  
付いた製品の電源として



例えば...  
**カーポリッシャー**

**DC12V用**



(ショルダーバッグ付)



**医療機器・精密機器の電源にはご使用できません**

- 内蔵バッテリー: 高性能シール鉛蓄電池 (DC12V-7.0Ah)
- 内蔵バッテリーチェック: LED表示方式
- 内蔵バッテリーの充電方式: 自動車DC12V電源/家庭用AC100V電源
- 安全保護回路内蔵: 過充電防止回路 (定電圧充電方式)
- 出力側10Aヒューズ
- 主な用途: DC12V機器用汎用電源 (最大負荷84Wまで)
- 付属品: ※車内充電用コード/全長約1.75m (ソケット部を除く)
- ※家庭用充電アダプター/全長約2m
- 入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC12V 0.8A

- 本体サイズ/重量: 160 (W) × 160 (H) × 70 (D) mm/約3.2kg
- パッケージサイズ: 240 (W) × 180 (H) × 80 (D) mm
- カートン入数: 5
- JANコード: 4906918172005
- ITFコード: 0554906918172005
- 標準価格: オープンブライス

インバーター  
(別売)  
を接続して  
使用する  
機器の例

ゲーム ビデオカメラ  
ポータブルプレイヤー etc

※インバーターは別売です。



DC12V用  
電気機器の例

カーポリッシャー カークリーナー  
カー用エアポンプ ポータブルカーナビ  
カー用冷蔵庫 カー用扇風機 etc



■使用できるDC機器の例と使用時間の目安 (満充電時・気温25℃)

消費電力	連続使用時間	主なDC機器の例 (気温25℃)
4W	約14時間	ポータブル蛍光灯・液晶TV
6W	約9時間	液晶TV・ポータブル蛍光灯
7W	約7.5時間	ビデオカメラ
10W	約5.5時間	パーソナル無線
15W	約3時間	ポータブルカラーTV・噴霧器・カラオケ
17W	約2.5時間	パーソナル無線・カーポリッシャー
20W	約2時間	ランタン・ポータブルシャワー・電動リール
40W	約1時間	ポータブルシャワー・カー冷蔵庫
60W	約0.6時間	カークリーナー
80W	約0.5時間	カークリーナー

※バッテリーが劣化してきますと、電圧は12Vあっても使用出来ない場合があります。(気温・内蔵バッテリーの状態がわかります。)